

PDF00136SE – CFP, Version 1.0

Brandlarmcentral CFP-4



CFP-4

CFP-4

CFP-4 är en konventionell brandlarmcentral avsedd för mindre anläggningar. Den har fyra sektioner som klarar max 32 detektorer/larmknappar var. Den har enkel manövrering med få knappar. Tillträde ges med brandkårsnyckel enligt svensk standard.

Centralen har fyra larmdonsutgångar som kan programmeras till pulserande eller fast funktion. Det finns även utgångar för rökluckor/branddörrar, larmsändare och återställning av linjedetektor.

Via en ingång kan man starta enbart larmdonen, t.ex. som manuellt utrymningslarm eller vid brandövningar.

Inbyggda batterier klarar minst 30 timmars reservdrift.

Tekniska Data

Batteribackup	2 x 12V 4.5Ah
Max kabellängd sektion	500m / 20Ω
Antal larmdonsutgångar	4
Max ström/larmdonsutgång	200mA
Max belastning på reläkontakter	30V 1A resistivt
Fast spänning till larmsändare och brandstyrningsrelä	24V max 100mA
Dimensioner (BxHxD):	380x235x96 mm
Temperaturområde Drift:	-5 till +40
Luftfuktighet:	max 95% relativ
Driftspänning:	230V
Strömförbrukning:	Max 350 mA
Färg:	Vit
Vikt:	1.75Kg utan batterier
Artikelnummer	230011

Övrigt

Magneter till branddörrar/rökluckor skall ha separat strömförsörjning, t.ex EBR 2201.